

# MiniAgenda Telefónica v4.0

Comandos:

- GO** Programa principal.
- DEL** Borra todos los datos.
- ADD** Añade datos.
- IN** Introduce nuevos datos.
- OUT→** Devuelve datos.
- ABOUT** Acerca del Autor.

```


RAD XYZ HEX R= 'X'
HOME L16203
-----
5:
4:
3:
2:
1:
"PASSWORD"
GO DEL →IN OUT→ ABOUT
    
```

- Programa Principal [GO]:



- Ver** Muestra los datos.
- Nuevo** Ingresa un nuevo dato.
- Buscar** Busca un dato.
- Editar** Edita un dato ya ingresado.
- Borrar** Borra un dato.
- Acceso** Cambiar contraseña.

Visualización de datos:



Los datos se visualizan hasta que se presiona una tecla.  
 Si bien los datos tienen identificadores, estos no se visualizan para optimizar el espacio.  
 En caso de haber un dato nulo, este se visualiza con *itálicas*.

Ingreso y edición de datos:


Los datos se ingresan mediante un formulario. Para introducir un dato solo se debe teclear el mismo, de no ser esto posible se ingresa dentro de comillas.



## Buscar un dato:

Para buscar un dato, se debe introducir parte de este en un pequeño formulario. Si se desea buscar discriminando entre mayúsculas y minúsculas se debe marcar la opción 'búsqueda exacta'.

## Borrar un dato:



Se selecciona el dato a borrar y previa confirmación este se borra.




## Cambio de contraseña:

Para cambiar la clave anterior se debe confirmar la misma. El máximo de caracteres es 10 o hasta que se presione [ENTER].

Si se quiere dejar los datos sin protección, cuando se solicita la nueva clave se deja en blanco y se presiona [ENTER].

La tecla [←] solo borra de a un carácter.

La tecla [ON] borra toda la línea que se ha escrito, si se desea cancelar se debe introducir una clave nula.



- Borrando datos [DEL]:  
Utilizar este comando si se desea borrar todos los datos.



### NOTA:

Si por diferentes motivos nos olvidamos la clave, poner "PASSWORD" en pila y ejecutar este comando.

- Agregar datos [**→ADD**]:

Si se tiene una lista con varios datos en el formato adecuado, se puede utilizar este comando para agregar a los ya existentes.

- Introducir nuevos datos [**→IN**]:

Esta opción sobrescribe los datos almacenados. Los mismos son almacenados en el puerto 1 bajo el nombre **:1:data.MA**, si borramos el mismo, borramos clave y datos.

- **Atajos de teclado:**

- Las teclas **[G]**, **[H]**, **[I]**, **[J]**, **[K]** y **[L]** corresponden con los comandos **Ver**, **Nuevo**, **Buscar**, **Editar**, **Borrar** y **Acceso**.
- Cada vez que se requiera confirmación se puede usar **[ENTER]** y **[ON]**, las mismas corresponden con los comandos **OK** y **CANCEL** respectivamente.
- En el menú de selección se puede utilizar las teclas **[→]** y **[←]** para entrar y salir.